

**مشخصات:**

**اندازه:**

اندازه بدنه: ۱۱ cm در ۳ cm در ۵.۲ cm  
اندازه آنتن: ۱۴.۸ cm  
باتری: ۲۲۰۰ mAh , 3.7V

**امکانات:**

قابلیت Time-out Timer  
مجهز به Battery Saving  
مجهز به تماس اورژانسی  
مجهز به ۱۶ کانال  
برد در فضای شهری تا ۲ کیلومتر  
برد در فضای باز تا ۷ کیلومتر

**محتویات جعبه:**

بیسیم، باتری، کابل و شارژر، بست کمربندی و بند  
همراه با کارت گارانتی و مجوز حمل  
شش ماه گارانتی خدمات ارتباطات جلوه



## MOTO R4

مشخصات عمومی	
بازه فرکانسی:	۴۳۳/۵ ~ ۴۳۳/۰۵ مگاهرتز
ولتاژ کاری:	۳/۷ ولت باتری لیتیوم
تعداد کانال:	۱۶
مشخصات فرستنده	
توان خروجی:	۵۰۰ میلی وات
مدولاسیون:	FM
انحراف فرکانسی:	کمتر از ۲/۵ کیلو هرتز
خطای فرکانسی:	+ ۳/۵ PPM , - ۳/۵ PPM
جریان مصرفی:	کمتر از ۷۰۰ میلی آمپر
مشخصات گیرنده	
حساسیت:	کمتر از ۰/۱۸ میکرو ولت
توان صدا:	۵۰۰ میلی وات
به هم ریختگی صدا:	کمتر از ۷ درصد
مدولاسیون داخلی:	۵۵ دسی بل

## راه ارتباطی:

تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی،  
خیابان خواجه نصیرالدین طوسی،  
پلاک ۲۸۸ طبقه دوم واحد ۵

۰۲۱-۷۷۶۲۴۹۷۷      www.ertebatatjelve.ir  
۰۹۱۹۲۱۳۴۶۸۳      info@ertebatatjelve.ir