

## مشخصات:

## اندازه:

اندازه بدنه: ۱۰.۵cm در ۲.۶cm در ۵cm

اندازه آنتن: ۸.۵cm

باتری: ۱۲۰۰mAh, 3.7V

## امکانات:

قابلیت VOX

قابلیت QT/DQT

قابلیت Time-out Timer

مجهز به Battery Saving

مجهز به Scanning Switch

مجهز به ۱۶ کانال

## محتویات جعبه:

بیسیم، باتری، پایه شارژر و بست کمربندی

همراه با کارت گارانتی و مجوز حمل

یکسال گارانتی خدمات ارتباطات جلوه



## MOTOCOM MC555

General	
Frequency range	UHF 433.050-433.500MHZ
Memory channels	16
Operation voltage	3.7V DC
Frequency stability	±2.5ppm
Operation temperature	-20°C / +50°C
Mode of operation	Simplex
Antenna impedance	50Ω

Receiver	
Sensitivity	-122dBm (12dB SINAD)
Audio power	0.4W (8R Load)
Audio distortion	≤10%
Intermediation (W/N)	≥65dB / ≥60dB
Adjacent channel select	≥65dB / ≥60dB
Clutter suppression	≥65dB
Receiver current	≤ 380mA

Transmitter	
Maximum deviation	≤5KHz / ≤2.5KHz
Spurious emission	≤ 7.5uW
Adjacent channel power	≤-65dB / ≤-60dB
SNR (W/N)	≥-45dB / ≥-40dB
QT/DQT (W/N)	0.7±0.1KHz / 0.4±0.1KHz
Modulation sensitivity	8-12mV
Transmission current	≤ 1.2A

## راه ارتباطی:

تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی،

خیابان خواجه نصیرالدین طوسی،

پلاک ۲۸۸ طبقه دوم واحد ۵

۰۲۱-۷۷۶۲۴۹۷۷ [www.ertebatatjelve.ir](http://www.ertebatatjelve.ir)۰۹۱۹۲۱۳۴۶۸۳ [info@ertebatatjelve.ir](mailto:info@ertebatatjelve.ir)